Telefono aparatų su operacine sistema "Windows Phone 8" GPRS ir MMS nustatymų konfigūravimas

 Atsidarykite pradinį telefono langą. Jame turėtumėte matyti vaizdą, panašų į šį:



3. Tuomet pasirinkite "access point":



5. Įveskite interneto nustatymus: Connection name: Tele2 LT Internet APN: internet.tele2.lt



7. Suveskite MMS nustatymus: MMS access point name: mms.tele2.lt Username: wap Password: wap Proxy address: 193.12.40.29 Proxy Port: 8080 MMSC address: http://mmsc.tele2.lt Network type: IPv4 Authenication type: PAP



 Atsidarykite meniu perbraukę ekraną iš dešinės į kairę ir pasirinkite "Settings":



4. Dabar turėtumėte matyti telefone esančius interneto ir MMS nustatymų rinkinius. Spustelėkite ikonėlę \oplus naujam nustatymų rinkiniui sukurti:

	13:48
SETTINGS	
access point	
Select your operator to get the correct settings so you can get online and send M messages.	MS
TELE2	
TELE2 LT	
(\pm)	

6. Nuslinkite vaizdą žemiau ir spustelėkite rodyklę prie užrašo MMS APN – atsidarys MMS nustatymai:

settings	13:49
Required fields are highlighted.	
Proxy port	
Network type	
IPv4	
Authentication type	
none	
MMS APN	\odot
$\langle \mathbf{x} \rangle$	

8. Spustelėkite varnelę nustatymams išsaugoti ir grįžkite į langą, nurodytą punkte **Nr. 4.**

 Paspauskite ir sekundę palaikykite nuspaudę ant naujai sukurto nustatymų rinkinio, kurį ką tik sukūrėte, kol atsiras papildomas valdymo meniu. Pasirinkite "activate":



Password			
Proxy address			
	\bigcirc	\mathbf{x}	

10. Atlikus šiuos veiksmus, prie ryšio

padalų turi atsirasti interneto ryšio

indikatorius E arba H pagal ryšio

11. Jeigu atlikus šiuos veiksmus interneto ryšio vis dar néra, vadinasi, telefone néra aktyvinta mobiliojo interneto funkcija. Norédami tai padaryti, grįžkite į "Settings" (punktas Nr. 3) ir pasirinkite "mobile

padengimo zoną.

network":

activate		
view		
	(+)	

(Paspaudus mygtuką "activate" vietoj užrašo "inactive" pirmiausia pasirodys užrašas "saving", tuomet – "active". Palaukite kelias sekundes, kol telefonas prisijungs prie tinklo pagal įvestus nustatymus.)

12. Aktyvinkite duomenų perdavimo funkciją **"Data connection"** nustatydami **"on"**:





13. Jūsų telefone duomenų perdavimo ir MMS paslaugų konfigūravimas baigtas.

