


„IPHONE“ INTERNETO IR MMS NUSTATYMAI

1. Pagrindiniame meniu spaudžiame mygtuką (piktogramą) **Settings** 
2. Atsiradusiame meniu lange pasirenkame skiltį **General**.



3. Kitame lange pasirenkame skiltį **Network**.



4. Paspaudus **Network** (tinklas) 3G galima įjungti / išjungti skiltyje **Enable 3G**, o tarptinklinį GPRS duomenų perdavimą skiltyje **Data Roaming**. Norėdami keisti INTERNETO ir MMS nustatymus renkamės **Cellular Data Network**.



5. Atliekant šį veiksmą reikės įvesti INTERNETO ir MMS nustatymus. INTERNETO nustatymai įvedami skiltyje **Cellular Data** (svarbu, kad nebūtų naudojamos didžiosios raidės).

Priklausomai nuo telefone naudojamos programinės įrangos versijos ir telefono modelio, INTERNETO nustatymai gali skirtis. Jei nepavyksta prisijungti prie interneto įvedus nustatymus, pamėginkite kitą nustatymų komplektą.

Pirmas būdas:

APN: internet.tele2.lt

Username: wap

Password: wap



Antras būdas:

APN: internet.tele2.lt

Username: -

Password: -



6. To paties lango žemesnėje skiltyje įvedami MMS nustatymai (svarbu, kad nebūtų naudojamos didžiosios raidės).

Priklausomai nuo telefone naudojamos programinės įrangos versijos ir telefono modelio, MMS nustatymai taip pat gali skirtis. Jei nepavyksta išsiųsti MMS pranešimo naudojant pirmą nustatymų komplektą, pamėginkite naudoti kitą.

Pirmas būdas:

APN: mms.tele2.lt

Username: (paliekame tuščią)

Password: (paliekame tuščią)

MMSC: http://mmsc.tele2.lt

MMS Proxy: 193.12.40.29:8080

MMS Max Message Size: (paliekame tuščią;

laukelis pats užsipildys didžiausia įmanoma reikšme: 307200)

MMS UA Prof URL: (paliekame tuščią)



Antras būdas:

APN: internet.tele2.lt

Username: (paliekame tuščią)

Password: (paliekame tuščią)

MMSC: http://mmsc.tele2.lt

MMS Proxy: 193.12.40.29:8080

MMS Max Message Size: (paliekame tuščią;

laukelis pats užsipildys didžiausia įmanoma reikšme: 307200)

MMS UA Prof URL: (paliekame tuščią)



Trečias būdas:

APN: mms.tele2.lt

Username: wap

Password: wap

MMSC: http://mmsc.tele2.lt

MMS Proxy: 193.12.40.29:8080

MMS Max Message Size: (paliekame tuščią;
laukelis pats užsipildys didžiausia

įmanoma reikšme: 307200)

MMS UA Prof URL: (paliekame tuščią)



7. Spaudžiame apvalų mygtuką, kad galėtume sugrįžti į meniu langą, ir pradėdame naršyti. Telefono paleidimas iš naujo reikalingas tik retais atvejais.